

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

www.enza.nt-rt.ru || ezn@nt-rt.ru

Заземления переносные для контактной сети электрифицированных железных дорог ЭНЗА.

Технические характеристики.



Предназначено для защиты работающих на отключенных участках контактной сети электрифицированных железных дорог от поражения электрическим током (в случае ошибочной подачи напряжения или появления на участке контактной сети наведенного напряжения) посредством замыкания между собой контактной сети или элементов ее подвески с рельсовым путем.

Допустимый диапазон рабочих температур от -45°C до +40°C.

Относительная влажность воздуха до 80% при 25°C.

Номинальное напряжение переменного тока до кВ. 27,5

Постоянного тока до кВ. 3,3

Длина рукоятки с изолирующей частью, не менее, мм 2500

Длина звеньев металлических, мм 3000

Общая длина штанги в собранном виде, не более мм 6000

Сечение заземляющего медного провода, мм х мм 50

Длина заземляющего провода, мм 10000

Ток термической стойкости в течение 3 с, кА 7,2

Ток динамической стойкости, кА 44,25

Тип рельсов, на которые устанавливается башмак Р43, РП50, РП65, РП75

Масса не более, кг 12

Габаритные размеры (в упаковке), мм 3100 х 18 х 100